

Cargador Slim 90W Universal

**Alta eficiencia >87%, puntas actualizadas,
nueva conexión más segura**



El cargador de batería más versátil

Si has perdido el cargador de tu ordenador portátil y no encuentras el mismo modelo, o si simplemente quieres tener uno de repuesto, Leotec te ofrece la solución perfecta con su Set Cargador Notebook universal, compatible con gran número de marcas y modelos de ordenadores portátiles.

Voltaje automático

Basta con enchufar el cargador a una toma de corriente estándar de 220V y conectar el adaptador correspondiente (incluye 12 distintos) al ordenador.

Su función de auto-voltaje detecta y regula de forma automática la corriente que el ordenador necesita (de 15 a 20v) para que no tengas que seleccionarlo manualmente y eliminando riesgo de errores y posibles sobrecargas.



Especificaciones

- Adaptador AC Universal para ordenadores portátiles
- Adaptable a la mayoría de modelos
- Potencia máxima de salida 90W
- Voltaje automático
- Voltaje de entrada: AC 220V
- Voltaje de salida: 15V a 20V
- Protección
OPP (sobretensión)
OCP (sobrecorriente)
OVP (sobrevoltaje)
SCP (cortocircuitos)

Nº	VOLTAJE	Tamaño	Imagen	Modelos
M1	15V	6.3*3.0*12mm		Toshiba:15V/3A,15V/4A,15V/5A,15V/6A 15V/8A; NEC:15V/6A 15V/8Aetc.
M3	16V	6.5*4.4*10mm		Fujitsu:16V/3.36A,16V/3.75A; Sony:16V/3.42A,16V/3.75A,16V/4A etc.
M4	18.5V	4.8*1.7*12mm		HP/Compaq:18.5V/1.1A,18.5V/2.7A,18.5V/3.5A, 18.5V/3.8A,18.5V/4.74A,18.5V/4.9A 18.5V/6.5A etc.
M5	19V	5.5*2.5*12mm		Acer:19V/3.42A,19V/4.74A 19V/6.3A; Asus:19V/3.42A,19V/4.74A; Delta:19V/2.64A,19V/3.16A,19V/3.42A,19V/4.74A 19V/6.3A; Gateway:19V/2.64A,19V/3.16A,19V/3.42A,19V/4.74A; IBM:19V/3.16A,19V/4.2A; NEC:19V/4.74A,19V/6.3A; Toshiba:19V/1.58,19V/2.1A 19V/3.42A,19V/3.95A,19V/4.74A 19V/6.3A; Hasee:19V/3.42A,19V/4.74A; Lenovo:19V/4.74A, Liteon:19V/3.16A,19V/3.42A,19V/3.95A,19V/4.74A 19V/6.3A etc.
M6	19V	5.5*3.0*12mm		Samsung:19V/2.1A,19V/3.16A,19V/4.74A etc.
M7	19V	5.5*2.1*12mm		Acer:19V/3.16A,19V/3.42A,19V/4.74A, Liteon:19V/3.16A,19V/3.42A,19V/4.74A,19V/6.3A, Nec:19V/3.16A 19V/6.3A etc.
M8	19.5V	6.5*4.4*10mm		Sony:19.5V/2.15A,19.5V/3A,19.5V/3.9A,19.5V/4.1A,19.5V/ 4.74A, 19.5V/5.13A 19.5V/6.15Aetc.
M9	19.5V Chip inside	7.4*5.0*12mm		Dell:19.5V/3.34A,19.5V/4.62A etc.
M12	18.5V	7.4*5.0*12mm		HP/Compaq:18.5V/3.5A,18.5V/4.9A,18.5V/6.5A,19V/4.74 A etc.
M28	20V	Rectangular		Lenovo:20V 2.25A ,20V 3.25A,20V 4.5A etc.
M29	19.5V	4.5*3.0*12mm Punta azul		HP Envy:19.5V/4.62A; 19.5V/2.31A etc.
M30	19.5V	4.8*1.7*12mm		HP Envy:19.5V/3.33A ; 19.5V/4.7Aetc.

LENCSHOME11



8 436539 082903



2 años de garantía

1 año de garantía en LATAM

